

# Geminy/P-EQx2&P-EQx2 マニュアル

このたびは Geminy/P-EQx2&P-EQx2 をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

Geminy/P-EQx2&P-EQx2 は 2ch パラメトリックイコライザーを 2 台内蔵した 2in1 モデルです。

P-EQx2 は 35Hz ~ 3.5kHz と 70Hz ~ 7.0kHz の低音側と高音側の 2 チャンネルを同時に調整出来るパラメトリックイコライザーで、それを 2in1 にした事でそれぞれをフットスイッチにより個々に ON-OFF する事によりギターやベースの持ち替えに対応したり演奏する曲に合わせて音創りを行うことが出来ます。

## 表面のコントロール

FREQ はイコライザーの中心周波数を合わせます。

GAIN は FREQ で合わせた周波数の GAIN 調整で 12 時をゼロとして、プラスとマイナスに調整出来ます。

LEVEL はエフェクト ON 時の音量調整です。

FREQ の POT は不慮の接触で変化しないように 41 クリック品を使用しています。

GAIN と LEVEL の POT は 12 時をゼロとする為にセンタークリック品を使用しています。

## 内部のコントロール

WAVESTYLE (Q) は内部での半固定抵抗による調整となります。

裏面の調整穴からミニドライバーによる調整となりますので、周囲の電子部品に触れないようにお気をつけて調整を行ってください。

WAVESTYLE は左に回すとワイド、右に回すとシャープな範囲となります。

裏面①右 CH HIGT 裏面②右 CH LOW 裏面①左 CH HIGT 裏面②左 CH LOW

## 製品説明図

